Российская Федерация
Общество с ограниченной отвественностью
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Юридический адрес: _____
Тел./факс: _____
E-mail: _____

П А С П О Р Т

Якорь электродвигателя
постоянного тока
ПЭМ-2000, 220кВт, 1480об/мин

1	***Основные характеристики электромашины:***		
	Мощность (кВт.)	220	
	Напряжение якоря (В.)	460	
	Ток якоря (А.)	478	
	Частота вращения (об/мин.)	1480	
2	***Основные характеристики якоря:***		
	Обмотка	комбинир.	
	Размер провода (мм.)	1,8*6,7	
	Число параллельных проводов волновой	1	
	Число параллельных проводов петлевой	1	
	Шаг обмотки по пазам петлевой	.1-16	
	Шаг обмотки по пазам волновой	.1-17	
	Диаметр железа якоря (мм.)	475	
	Длина активного железа (мм.)	250	
	Число пазов в железе якоря	62	
	Количество коллекторных пластин	186	
	Диаметр рабочей поверхности коллектора (мм.)	350	
	Класс изоляции	" F "	
3	***Результаты испытаний :***		
	Якорь испытан на отсутствие замыканий между пластинами коллектора напряжением (В.)	400	
	Электрическая прочность корпусной изоляции коллектора испытана напряжением (В.)	2200	
	Испытание проведены в соответствии с ГОСТ 183-74, 2582-82, 10159-79		
	Электрическая прочность обмотки готового якоря после пропитки, сушки, проточки		
	и продорожки (В.)	2000	
4	***Комплект поставки :***		
	Якорь (шт.)	1	
	Паспорт	1	

Указания по эксплуатации электрической машины:

Перед вводом электрической машины в эксплуатацию измерить сопротивление изоляции ее обмоток.
При сопротивлении изоляции ниже допустимой величины, двигатель необходимо просушить.

Начальник О Т К :

М. П. _____ФИО